



KARAKTERISTIKE:
NAPAJANJE: 220V/50Hz, POTROŠNJA 3VA
Broj izlaza: 2
Opterećenje: max do 300W/200VA
Radni programi: Vidi uputstvo

PROGRAMABILNI AUTOMAT SA 2 KANALA I 4 RADNA PROGRAMA ZA NEONSKE REKLAME TIP: ARa-ASR01

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM

IZBOR (PROGRAMIRANJE) RADNOG PROGRAMA:

1. Automat isključen sa napajanja
2. Stisnuti programski taster I priključiti napajanje
3. Nakon 3 sekunde odпустiti taster. Blinka crvena dioda. Pritisnuti taster onoliko puta koji se program želi (npr. 3 puta po 1 sekundu za program 3).
4. Isključiti automat sa napajanja. Ovako upisan program ostaje memorisan dok se na isti način sledeći put ne promeni.

TOKOM RADA PRITISAK NA PROGRAMSKI TASTER NEMA EFEKTA.

OPIS PROGRAMA RADA: (za sve programe važi da je pauza fiksna (0.5 sekundi) a potencijetrom se podešava samo vreme rada izlaza (brzina rada):

PROGRAM1: Oba izlaza blinkaju istovremeno. Može se koristiti za rasteretni rad više trafoa.

PROGRAM2: Naizmenčno se uključuju kanali (sa pauzom od 100mS između kanala).

PROGRAM3: Pali prvi kanal, zatim I drugi te se oba ugase.

PROGRAM4: Pali prvi kanal, zatim I drugi, ugasi oba te tri puta oba kanala zajedno blinkaju.

IZLAZI: Predvidjeni za max opterećenje do 300W/200VA po kanalu.

INSTALACIJA: Na klemu 5 I 6 se priključuje fazni I nulti vod mrežnog napona a izlazi na klemama 1 I 2 su fazni izlazi za KANAL1 odnosno KANAL2